

## Générateur de fonctions 5MHz

Informations indicatives de [www.conatex.com](http://www.conatex.com) du 19.05.2024/DE1

Référence: 1174003



vers la page produit

408,00 € HT



Avec sortie amplifiée 15W

Générateur de fonctions numérique disposant d'une sortie amplifiée de 15W. Afficheur LED 4 digits. Protégé contre les courts-circuits, les surcharges et les tensions parasites.

Données techniques:

- Gammes de fréquence: 3Hz à 5MHz ( $\pm 1\%$ ) en 6 gammes, indication de la valeur sur affichage LED 4 digits.
- Formes du signal: Sinus, carré, triangle, impulsion, rampe, TTL.
- Amplitude de sortie: 5mV à 25 Vpp (en circuit ouvert), indication de la valeur sur affichage LED 3 digits.
- Puissance de sortie: 15W maxi
- Atténuation: -20dB, -40dB
- Offset: ajustable  $\pm 10V$ , avec position 0VDC.
- Rapport cyclique: réglable de 10 à 90%
- Distorsion:  $\leq 1\%$  (de 20Hz à 20kHz en sinus)
- Flanc montant:  $\leq 50ns$
- Simple impulsion:  $\geq 3Vpp$  (circuit ouvert), largeur  $\geq 5ms$ ,  $Tr \leq 25ns$
- Alimentation: 230VAC  $\pm 10\%$ , 50 à 60Hz

Dimensions:

240 x 90 x 280 mm (L x l x H)

Masse:

2,5 kg

**CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik**  
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · [www.conatex.com](http://www.conatex.com)

SITZ IN DEUTSCHLAND  
Zininger Str.11 · D-66117 Saarbrücken  
Fon +49 (0)6849 992 96 0  
Fax +49 (0)6849 992 96 2  
[info@conatex.com](mailto:info@conatex.com) · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH  
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien  
Fon +43 (0)720 88 23 35  
Fax +43 (0)720 88 23 36  
[austria@conatex.com](mailto:austria@conatex.com)

VERTRIEB SCHWEIZ  
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel  
Fon +41 (0)61 588 01 65  
Fax +41 (0)61 588 01 75  
[schweiz@conatex.com](mailto:schweiz@conatex.com)

**didacta**  
Verband der Bildungswirtschaft  
**worlddidac**  
MEMBER